

XTRONIK

Цифровой вольт-амперметр ИКС-04-5



Основные возможности:

- Измерение тока до 5 А
- Измерение напряжение до 30 В
- Отображение потребляемой мощности
- Отображение потребленной энергии (Вт*ч)
- **ВСТРОЕННЫЙ ШУНТ**

Сфера применения:

- Источники питания
- Источники бесперебойного питания
- Измерительная техника
- Настройка и диагностика электроники, электрооборудования
- Легкий электротранспорт (электровелосипеды, электроскутеры).

Технические характеристики

Характеристика	Параметр	Значение
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ	Погрешн. измерения	$\pm 2.5\%$
	Скорость измерения	1 изм/с
	Диапазон	6 - 30 В
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА	Диапазон	0 - 5 А
	Погрешн. измерения	$\pm 2.5\%$
ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ	Диапазон	1 - 400 Вт
	Погрешн. измерения	$\pm 5\%$
ИЗМЕРЕНИЯ ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭНЕРГИИ	Диапазон	999 кВт*ч
	Погрешн. измерения	$\pm 5\%$

Пример отображения на дисплеи

